



Список СМС команд для трекера MSP340 Pet Tracker.

команда	Пример СМС сообщения	Ответ трекера на команду (SMS сообщение)	Описание команды
1	001#0000	MSP340_2012062501_FLEET_209	Считывание версии программного обеспечения
111	111#0000	#TK_GPS MSP340A http://maps.google.com/?q=25.070310N,121.592933 IMEI=357852039494938 S=15.8 C=254 SAT=12 V=4.42 CSQ=99 M=Inquiry SN=96381	Запрос координат при установленном GPS соединении
		#TK_LBS MSP340A http://www.map110.com/?x=030.94&y=119.14 IMEI=357852039494938 V=4.42 CSQ=99 GPS=ON M=Inquiry SN=96381	Запрос координат при отключенном GPS или не установленном соединении
200	200#0000	GPS OFF !	Выключить GPS
	201#0000	GPS ON !	Включить GPS
410	410#0000	IMEI=355543020119954	Считывание IMEI
512	512#0000#Report mode#Interval time	Interval time = HHMMSS Для 5 минут =000500 , 30 секунд =000030, 1 минута =000100	Только для GPRS , необходимо задать APN
	512#0000#1#000500	SETUP OK: Report mode=5 min	Interval time = HHMMSS Для примера 5 мин =000500 , 30 сек =000030 , 1 мин =000100
510	510#0000#internet#srv1.livegpstracks.com#3339#	SETUP OK: APN=internet, IP= srv1.livegpstracks.com:3339	Установка настроек сервиса мониторинга и APN.
	510#0000	APN=internet, IP= srv1.livegpstracks.com:3339	Считывание APN/IP/Port
	510#0000#0	SETUP OK: APN=None, IP= srv1.livegpstracks.com:3339	Удалить APN
513	Будьте внимательны , изменение спящего режима существенно влияет на продолжительность работы устройства		
	513#0000#1#000300	SETUP OK: Sleep mode=GSM and GPS OFF, Sleep time=000300	Установка спящего режима ` Времени сна
	513#0000	Sleep mode=GSM and GPS OFF, Sleep time=000500	Считывание спящего режима ` Времени сна
	513#0000#0	SETUP OK: Sleep mode=Sleep mode disable, Sleep time=000300	Отключить спящий режим
	513#0000#9#000100	SETUP OK: Sleep mode=GSM and GPS OFF, Sleep time=000100	Установка времени сна < 3 минут
514	514#0000#1111	SETUP OK: SMS password=1111	Установка SMS пароля
515	515#0000#0981#0958#0975	SETUP OK: SOS phone number=0981, 0958, 0975	Установка номера для оповещения о событиях (до 3-ех номеров через #)
	515#0000	phone number=0981, 0958, 0975	Считывание номера телефона
800	800#0000#ftp.tracker.com.tw#ftpuser#12345678#ho	Tracker software update now.	Загрузка программного обеспечения устройства